2-klawiszowy pilot typ PUK 112-1

PARAMETRY TECHNICZNE

- klasa C
- częstotliwość 433,92 MHz
- transmisja kodowana (kod zmienny KeeLoq ® Microchip Technology)
- ilość klawiszy 2
- moc nadawcza <5mW
- zasilanie 3xbateria litowa 3V
- wymiar (mm) 37*51*12
- kolor czarny
- współpraca dowolny odbiornik GE
- zasięgi pracy (m):
  z odb. superreakcyjnym 100
  z odb. superheterodynowym 200

Podawane zasięgi dotyczą przestrzeni otwartej (bez przeszkód, kiedy odbiornik i pilot “się widzą”). Jeżeli pomiędzy odbiornikiem a nadajnikiem znajdują się przeszkody, należy przewidzieć zmniejszenie zasięgu pracy odpowiednio dla: drewna i gipsu o 5-20%, cegły o 20-40 %, betonu zbrojonego o 40 - 80%. Przy dużej ilości przeszkód zalecamy stosowanie retransmiterów lub pilotów dużej mocy. Przy przeszkodach metalowych stosowanie systemów radiowych nie jest zalecane, Należy rozważyć zainstalowanie modułu WLC 201, który pozwala na ominięcie tego typu przeszkód.

PUK 112-1 jest pilotem 2-klawiszowym 1-kodowym. Oba klawisze wysyłają ten sam kod i naciśnięcie dowolnego zasteruje pracą odbiornika do pamięci którego pilot jest wpisany. Pilot często wybierany jest ze względu na swoją budowę – klawisze w zagłębieniach.

2-klawiszowy pilot typ PUK 112-1 ma zastosowanie w zdalnym sterowaniu szeroką gamą urządzeń np.: bramy wjazdowe i garażowe, szlabany, rolety i żaluzje, zamki elektromagnetyczne, oświetlenie, pompy, klimatyzacja i inne.

W systemach alarmowych sterowany jest:

- jako przycisk antynapadowy
- załącz/ wyłącz strefę
- do zdalnego sterowania pracy innych urządzeń systemu np. czujek Transmisja oparta jest na kodzie zmiennym, który zapewnia wysokie bezpieczeństwo użytkowania oraz odporność na sygnały radiowe pochodzące z innych urządzeń. Każdy nadajnik posiada swój indywidualny kod. Odbiornik reaguje tylko na te transmisje, które pochodzą z nadajników zaprogramowanych do jego pamięci. Zgubienie (użycie pilota poza zasięgiem odbiornika) 15 kolejnych transmisji wymaga 2-krotnego naciśnięcia klawisza pilota.

Pilot nie posiada sygnalizacji niskiego stanu baterii. Brak świecenia się diody w czasie naciskania klawisza pilota albo znaczące zmniejszenie się dotychczasowych zasięgów systemu może oznaczać potrzebę wymiany baterii. Jedynie przy współpracy pilota z odbiornikiem IDO 04/99 parametr sygnalizacji niskiego stanu baterii jest sygnalizowany – po stronie odbiornika.

GORKE Electronic Sp. z o.o.
43-200 Pszczyna ul. Staromiejska 31b
tel.: 032 326 30 70
biuro@gorke.com.pl

NIP:638-15-24-713
REGON: 276599230
KRS nr: 0000116885